



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BOP-PCA M2004 5x12 - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Gasket	thread pitch	thread value	hole W x H mm	key mm	H1 mm	H2 mm
BOP-PCA M2004 5x12*	gray RAL 7035	-PCA	Metric	20x1.5	5x12	27	30	9

Material: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in tefabloc 60 Sh A.

Gasket: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)

IP protection: IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente).

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Use temperature: -25°C / +120°C

* Cable gland available in PA 6 with 15 mm long thread (example for M20 gray RAL 7035: BOP-PCO M2004 5x8 L).

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

